Fiche produit
Caractéristiques

A9E18030
Acti9, iPB bouton-poussoir simple gris 1 NF 20A 230VCA



Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme	Acti 9
Gamme de produits	IPB
Fonction produit	Bouton-poussoir
Nom abrégé de l'appareil	IPB
Normes	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Complémentaires

Description des contacts	1 "O"
[Ie] courant assigné d'emploi	20 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V AC
Type de commande	1 bouton-poussoir gris
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Compatibilité du bloc de distribution du peigne de jeu de barres	Partie supérieure : Clario Partie supérieure : Librio Partie supérieure : ProDis
Pas de 9 mm	2
Hauteur	82 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	71,5 mm
Couleur	Blanc
Durée de vie électrique	AC-22 : 30000 cycle AC 50/60 Hz
Mode de raccordement	Bornier tunnel échelonné 2 câble(s) 2.5 mm² souple avec extrémité de câble Bornier tunnel échelonné 2 câble(s) 2.5 mm² souple sans extrémité de câble Bornier tunnel échelonné 2 câble(s) 2.5 mm² rigide avec extrémité de câble Bornier tunnel échelonné 2 câble(s) 2.5 mm² rigide sans extrémité de câble

Environnement

Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % (55 °C)
Température de fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1001 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-dessus du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Télécharger Profil Environnemental Produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Garantie contractuelle

Période	18 mois