Fiche produit
Caractéristiques

A9E21180
Acti9, iRCP relais de contrôle de phase 400V



Principale

Statut commercial	Commercialisé
Utilisation du relais	Relais de contrôle de phase
Gamme	Acti 9
Nom du produit	IRCP
Composition de contacts de signalisation	1 F/O

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	8 A AC 250 V cos Phi = 1
Signalisation locale	DEL verte de mise sous tension Il rapporte les pertes ou les inversions de phase DEL rouge pour défaut
Type de réglage	Asymétrie par bouton rotatif Plage de mesure par sélectionné par câblage
Seuil de déclenchement	5...25 % des tensions asymétrie des phases
Hystérésis	5 %
Domaine de réglage de la temporisation	0.3 s
Erreur de précision	+/- 10 %
[Us] tension d'alimentation	400 V AC 50/60 Hz
Puissance consommée	3 VA
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	4
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Bornes type tunnel rigide

Environnement

Température de fonctionnement	-5...55 °C

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1312 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-dessus du seuil

Garantie contractuelle

Période	18 mois

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.